



Сушильная машина

WQG233DRPL

[ru] Руководство пользователя и инструкция по сборке

Оглавление

1 Безопасность	2
2 Предотвращение материального ущерба	5
3 Защита окружающей среды и экономия	6
4 Настройка и подключение	6
5 Знакомство с устройством	9
6 Дисплей	9
7 Кнопки	10
8 Цель сушки	11
9 Программы	12
10 Аксессуары	13
11 Стирка	13
12 Основной способ работы	14
13 Защита от детей	18
14 Основные настройки	18
15 Чистка и уход	19
16 Устранение неисправностей	21
17 Транспортировка, хранение и утилизация	24
18 Сервис	25
19 Параметры потребления	25
20 Технические характеристики	26

1 Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

1.1 Общие советы



- Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство.
- Данное руководство необходимо хранить и бережно хранить в качестве справочного материала и для пользы других пользователей.
- Если устройство было повреждено во время транспортировки, его нельзя подключать.

1.2 Использование по назначению

Устройство следует использовать только:

- для сушки и освежения тканей, предназначенных для сушки в автоматических сушилках и стираемых водой.
- в частных домовладениях и закрытых бытовых помещениях.
- до высоты 4000 м над уровнем моря.

1.3 Ограничение групп пользователей

Этот прибор могут использовать дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного и понятного использования прибора возникающие в результате риски. Детям запрещено играть с устройством. Дети не должны выполнять без присмотра какие-либо действия по очистке и техническому обслуживанию, предназначенные для пользователя. Предотвратите доступ к устройству детей до 3 лет и домашних животных.

1.4 Безопасная установка

ВНИМАНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

Неправильно выполненный монтаж представляет серьезную угрозу.

- Устройство должно быть подключено и использовано в соответствии с информацией, указанной на заводской табличке.
- Прибор необходимо подключать к сети переменного тока через правильно установленную розетку с заземляющим элементом.
- Расположение защитных проводников бытовой электросети должно выполняться в соответствии с нормативами. Установка должна иметь достаточно большое сечение кабеля.

